



## DMX-83

CARACTERÍSTICAS	Controladora DMX 512 de 192 canales.
	Permite el control independiente de 12 luminarias con hasta 16 canales.
CARACTERÍSTICAS	8 controles deslizantes asignables a los canales 1 a 8 ó 9 a 16 para cada acceso.
	6 memorias chase con 184 escenas programables cada una.
	Las 184 escenas se reparten en 23 bancos de memoria de 8 escenas cada uno.
	8 escenas de selección directa.
	Secuencia automática programable controlada por faders de velocidad y tiempo.
CARACTERÍSTICAS	Control manual, automático o activación por sonido gracias al micrófono incorporado.
	Función blackout.
SALIDAS	DMX OUT, XLR 3 pines macho
ALIMENTACIÓN	9 V CC, 300 mA con adaptador incluido
MEDIDAS	482 x 62 x 132 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	1'45 kg