

Selectores VGA con selección manual y conmutación consecutiva de las entradas con intervalo seleccionable. Amplifican la señal de salida. Mando a distancia.



FO-347

CARACTERÍSTICAS	<p>Selector VGA 4 x 1. Compatible hasta 2048 x 1536. Conmutación consecutiva de las entradas, intervalo seleccionable. Ancho de banda 450 MHz. Distancia de transmisión hasta 60 m. Protocolo de comunicación a través del puerto RS-232. Chasis metálico. Mando a distancia.</p>
ENTRADAS	<p>4 VGA, D15 hembra 4 audio, jack 3'5 mm estéreo</p>
SALIDAS	<p>1 VGA, D15 hembra 1 audio, jack 3'5 mm estéreo</p>
CONTROLES	<p>Botones de selección de entrada Conmutación automática y selección de intervalo</p>
INDICADORES	<p>Indicadores luminosos de encendido, señal y entrada seleccionada Conmutación y pantalla de visualización de intervalo</p>
ALIMENTACIÓN	<p>5 V CC, 0'5 A con adaptador incluido</p>
MEDIDAS	<p>270 x 50 x 113 mm fondo</p>
PESO	<p>1 kg</p>